

圈數計算器
D-LC



ALGE
TIMING

目錄

1	功能.....	2
1.1	順數 (00)	2
1.2	倒數 (99)	2
2	電池.....	3

可用系統元件：

- 1、2 或 3 位；單、雙或三面的示分屏。內置電池及充電器
- 手動按鈕 023-10
- 圈數計算器三腳架，〔 TRI128 或 TRIMAN，視乎圈數計算器型號 〕
- 電源線
- 鳴鐘，只適用於 D-LCB 型號

1 功能

1.1 順數 (00)

- 螢幕顯示 00
- 按手動按鈕 – 螢幕數字增加 1
- 按手動按鈕維持 3 秒 – 螢幕數字減少 1
- 按手動按鈕維持 5 秒計算器會重設至 0。如螢幕本為 0，則會轉變數算模式至倒數

1.2 倒數 (99)

- 螢幕顯示 99〔首數位閃爍〕
- 設定閃爍數位的起始值
- 按手動按鈕維持 3 秒，下一數位會閃爍
- 重複前兩項至所有數位完成調整
- 螢幕顯示起始值，所有數位均不會閃爍
- 短按手動按鈕，螢幕數字增加 1
- 按手動按鈕維持 3 秒，螢幕數字增加 1
- 按手動按鈕維持 5 秒計算器會重設至 0。如螢幕本為 0，則會轉變數算模式

2 電池

圈數計算器內置一集成電池及充電器足以維持 15 小時的連續使用。

若要充電，必須以主電源供電 14 小時。

注意！！如螢幕數字維持 10 分鐘不變，計算器會轉變至省電模式。按手動按鈕一次會重新初始化計算器至前一設定。