

## Implementación del ratón-GPS

**La comunicación entre Timy y el ratón GPS es a 9600 baudios.**

Conectar el ratón-GPS al Timy y colocar el ratón en una posición superior.

Si hay un alimentador externo al Timy, este omitirá la secuencia de recepción del GPS en los programas que arrancan automáticamente. Considere esto al encender el Timy.

Si todo se ha ejecutado correctamente, el display mostrara "GPS SYNC TIME" en lugar de "SYNC\_TIME".

En caso de que no haya señal o esta sea mala, mostrará "NO SIGNAL".

Si la recepción es buena, se podrán hacer los siguientes ajustes:

- OK (F0). Buena señal GPS. Pulse la tecla para confirmar.
- - UTC (F1) Ajuste horario de la zona. Horario menor.
- +UTC (F2) Ajuste horario de la zona. Horario mayor
- NO (F3) Abortar. Sincronizar manualmente.

**Atención:** El Timy permanece en este status hasta que se confirme pulsando la tecla OK (F0) o se aborte pulsando NO (F3).

Después de haber pulsado OK (F0) el display muestra " Por favor quite el ratón-GPS y pulse OK, A continuación el Timy se colocará en el programa que hallamos elegido previamente.

